


INTEGRA-32

Gefahrenmeldezentrale

2010310



- Vormontierte Zentrale mit Trafo im Stahlblech-Gehäuse
- 8 bis 32 Meldelinien
- Bis zu 16 Scharfschaltbereiche
- Hybrid-Gefahrenmeldezentrale
- eingebautes Wählgerät mit AWUG-Funktion
- Steuerung über Bedienteile, Handsender und Proximitykarten sowie über Internet oder Mobiltelefon



TECHNISCHES DATENBLATT

Scharfschaltbereiche	16
Bereichstastaturen	max. 32
Bedienteile	4 maximal
Benutzer	64 Benutzer, 4 Administrator, 1 Errichter
Ereignisspeicher	899 Ereignisse
Meldelinien	8 auf Hauptplatine, max. 32
Ausgänge	8 auf Hauptplatine, max. 32
Funk-Meldelinien	max. 24 mit ACU-100 Funkmodul
Sprachmeldungen	maximal 16
Anzahl der Rufnummern	8
Spannungsversorgung	12 V DC
Spannungsversorgung	18 V AC ($\pm 15\%$), 50-60 Hz
Timer	32
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gehäuse	doppelt sabotagegeschütztes Stahlblechgehäuse mit 50VA Trafo
Gewicht	5.2 kg
Abmessungen BxHxT	340 x 405 x 110 mm
EN 50131 Zertifizierung	Grade 3

Die INTEGRA-Serie ist eine vielseitige Hybrid-Gefahrenmeldezentrale. Durch den Einsatz von verschiedenen Grundkonfigurationen über verschiedene Ausbaustufen und Erweiterungsmodulen ist sie für unterschiedlichste Einsatzbereiche vom Privatbereich über kleinere Gewerbeobjekte bis hin zu Industrie- und Behördeninstallationen geeignet. Sie kann optional mit verschiedenen Erweiterungsmodulen wie zum Beispiel dem ACU-100 Funkmodul ausgerüstet werden und so individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden. Der Betrieb ist sowohl als reines Funksystem oder als verdrahtete Buszentrale oder im Hybridbetrieb möglich. Das INTEGRA-Set ist mit Hauptplatine und Trafo komplett im abschliessbaren Stahlblechgehäuse vorinstalliert. Für das Integrieren von Zugangskontrollen, konfigurieren der Melder und Echtzeitüberwachung per Internet/Intranet steht eine leistungsstarke und intuitiv bedienbare Software zur Verfügung. Die in der Abbildung gezeigten Module variieren je nach System.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Elektroinstallationen-Stasink GmbH | Am Töppersberg 39 | 16348 Wandlitz | Tel.: 01632492813 | Fax: 033397678982 | m.Stasink@elektro-stasink.de | www.elektro-stasink.de