

ASP-105

Funk-Außensignalgeber

2330150



- optische und akustische Signalisierung
- optische Signalisierung durch Xenonleuchte
- 4 unterschiedliche akustische Signale
- Fernkonfiguration
- langlebiger Akkumulator gespeist durch ein externes Netzgerät
- Sabotagekontakt



Akkukapazität	6 V/1,2 Ah
Frequenz	868 MHz
Funk-Protokoll	ABAX bidirektional
Sabotageschutz	Abriss/Öffnen
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Stromaufnahme	max. 600 mA
Betriebstemperatur	0 °C bis +55 °C
Gewicht	1.00 kg
Abmessungen BxHxT	254 x 148 x 64 mm

Der drahtlose Außensignalgeber ASP-105 ist für den Betrieb im bidirektionalen Funksystem der Serie ABAX bestimmt. Die optische und akustische Signalisierung wird unabhängig auf dem Funkweg ausgelöst. Zur optischen Signalisierung werden Xenonbrenner (Blitzlicht) verwendet, während die akustische Signalisierung mit einem piezoelektrischen Wandler erzeugt wird. Der Signalgeber ASP-105 wird mit der Gleichspannung +12 V (±15%) gespeist. Als Notstromversorgung dient eine 6 V Batterie 1,2 Ah.