

# INT-SCR BL

Bereichstastatur mit Kartenleser

2020160



- Für Installation im Außen- und Innenbereich
- Klingeltaster und Türöffner-Relais
- Eingebauter Proximity Kartenleser
- LEDs zur Anzeige des Zustandes der Bereiche
- Zutrittskontrollfunktionen möglich
- Eingang zur Kontrolle des Türzustands
- Sabotagekontakt



TECHNISCHES DATENBLATT

geeignet für	INTEGRA-24, INTEGRA-32, INTEGRA-64, INTEGRA-128, INTEGRA-128WRL
max. Spannung	24 V Schaltspannung des Relais
max. Schaltstrom	2 A
Spannungsversorgung	12V DC ( $\pm 15\%$ )
Stromaufnahme	80 mA
Besonderheiten	benötigt CA-64 SR Modul
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Gewicht	0.35
Abmessungen BxHxT	47 x 158 x 24 mm

Die Multifunktionsstastatur INT-SCR-BL wird mit den Alarmzentralen der INTEGRA-Serie eingesetzt. Sie kann als Bereichstastatur und zur Zutrittskontrolle genutzt werden. Die INT-SCR-BL verfügt über einen integrierten Kartenleser.

Die Mehrzweckstastatur wird von den Zentralen der INTEGRA-Serie unterstützt. Sie dient zur Scharf-/ Unscharfschaltung eines einzelnen Bereichs. Die Scharf-/ Unscharfschaltung kann mit einer Ein- und Ausgangsverzögerung programmiert werden. Mit der Tastatur können auch die Funktionen einer Zutrittskontrolle realisiert und elektromagnetische Türschlösser gesteuert werden. Über die INT-SCR-BL lässt sich auch der Benutzer-Code ändern. Die Tastatur identifiziert die Benutzer nach ihrem Kennwort. Das wetterfeste Gehäuse der INT-SCR-BL ermöglicht auch die Montage im Außenbereich. Über die Tastatur ist sowohl eine Klingelfunktion als auch die Auslösung von Überfall-, Brand- und Notrufalarmen möglich.